

Gamma Hi!	Modello Platinum EXE	N° I.T. 01_2024
Matricola N/D	Oggetto NUOVA VERSIONE FIRMWARE PE027T00	

DETTAGLI DELLE MODIFICHE IMPLEMENTATE

È stata rilasciata la versione firmware **PE027T00**.

La versione **PE027T00** sostituisce la versione **PE026T01**.

DESCRIZIONE

1. Mifare conversione chiavi

Nuovo parametro

PROGRAMMAZIONE → ALTRI PARAMETRI → TIPO MIFARE = MiZiP HS + Hi!

È stata aggiunta la funzionalità di conversione delle chiavi *MiZiP* in *MiZiP High Security*, applicando un protocollo di crittografia ad alta sicurezza che impedisce la modifica indesiderata del contenuto della chiave.

2. BlackList 500 chiavi

È stata aggiunta la funzionalità di programmazione della BlackList tramite app *Hi! IES*.

Il numero massimo di chiavi inseribili nella BlackList è stato elevato a 500 unità.

3. Il Timeout Vendita è stato esteso da 60s a 180s, anche nel protocollo MDB nel ruolo di Master di un eventuale Cashless2 coinvolto nella vendita

È riscontrata una criticità nella configurazione *Hi! Platinum Exe* collegato in Executive verso la macchina ed in MDB Master verso un secondo Cashless, quando la macchina eroga prodotti con tempi di vendita superiori ai 60s previsti dallo standard.

Il parametro **PROTOCOLLO → RITARDO VENDITA = ON** che già risolveva il problema in Executive ora, con la modifica apportata, allunga il Timeout Vendita anche verso una eventuale periferica Cashless2 MDB coinvolta nella vendita.

Gamma Hi!	Modello Platinum EXE	N° I.T. 01_2024
Matricola N/D	Oggetto NUOVA VERSIONE FIRMWARE PE027T00	

4. Menù Euro

Incrementate le funzionalità disponibili nel menu (EURO = ON)

- Azzeramento Credito e cambio Codice Gestore delle chiavi al primo inserimento, se:
 - TASSO CONVERSIONE = 0;
 - CODICE GESTORE PRECEDENTE = Codice Gestore delle chiavi;
 - CODICE GESTORE = Nuovo Codice Gestore
- Conversione Credito in altra valuta e cambio Codice Gestore delle chiavi al primo inserimento, se:
 - TASSO CONVERSIONE $\neq 0$ e $\neq 1$ e con valore corretto per il calcolo;
 - VIRGOLA NAZIONALE = POSIZIONE corretta per il calcolo;
 - CODICE GESTORE PRECEDENTE = Codice Gestore delle chiavi;
 - CODICE GESTORE = Nuovo Codice Gestore.
- Solo cambio Codice Gestore delle chiavi al primo inserimento:
 - TASSO CONVERSIONE = 1;
 - CODICE GESTORE PRECEDENTE = Codice Gestore delle chiavi;
 - CODICE GESTORE = Nuovo Codice Gestore.

5. Accensione con chiave MiZip / Hi! già inserita

E' stata effettuata una modifica che permette di visualizzare il credito della chiave anche quando il Distributore Automatico viene riavviato, mentre nel Sistema di Pagamento è ancora inserita una Chiave/Carta/TAG. Serve per gestire casi particolari dove il sistema ha sempre la chiave inserita.

6. Migliorata la gestione della Fidelizzazione con Chiavi ed eWallet Breasy

Sono state effettuate alcune migliorie nella gestione della Fidelizzazione con Chiave ed eWallet Breasy, in particolare in seguito al cambio di modalità di funzionamento (Fidelizzazione a Punti/Credito o Riciclo).